

Komunikační systém MMP 205B

Systém MMP 205B je určen ke komunikaci mezi klientem a obsluhou bankovní přepážky, nebo pro podobné účely. Řídící skříňka se stojánkovým mikrofonem je vybavena těmito ovládacími prvky:

POWER - hlavní vypínač

LINE - přepínač zákaznické skříňky 1 a 2(v dodávce je pouze skříňka 1)

MIC - automatické nebo ruční přepínání směru hovoru

TALK - aktivace hovoru k zákaznické skřínce při ručním režimu

Poslechová skříňka je bez ovládacích prvků a s řídící skříňkou je propojena stíněným dvoužilovým vodičem, který je v poslechové skřínce pevně ukončen a do ovládací skříňky je připojen pomocí 9-ti půlového konektoru. Délka propojovacího vodiče je 2,5 metru.

V příslušenství je stabilizovaný zdroj 12V, 500 mA s napájecím konektorem, který se připojuje do ovládací skříňky.

Návod k použití:

1. Připojte spojovací vodič od poslechové skříňky do ovládací skříňky.
2. Připojte konektor napájecího zdroje do ovládací skříňky a adaptér do zásuvky.
3. Rozmístěte obě skříňky tak, aby se systém nemohl rozpískat „zpětnou vazbou“(oddělení skříněk přepážkou, nebo oddálením na cca 2m).
4. Zapněte hlavní vypínač POWER, rozsvítí se zelená kontrolka a uslyšíte přenos z poslechové skříňky. Nechte přepínač režimu MIC v poloze „MAN“ a stiskněte tlačítko TALK, rozsvítí se červená kontrolka a váš hovor bude slyšet v poslechové skřínce. Pokud nechcete směr hovoru ovládat ručně, přepněte přepínač režimu MIC na „AUTO“, hovor bude řízen automaticky.

Nastavení systému:

Systém je nastaven od výrobce na optimální úroveň. Může se stát , že však toto nastavení nebude zcela vyhovovat danému interiéru. K nastavení slouží tyto odpovědové trimry: „IN“ – nastavení hlasitosti do ovládací skříňky

„OUT“ – nastavení hlasitosti do poslechové skříňky

„MIC AUTO“ – nastavení prahu přepínání IN/OUT

Technické údaje:

Napájení adaptér 230V/12V stabilizovaných

Výstupní výkon 1 VA

Režim automat/manuál

Záruční a pozáruční servis : MaT ELEKTRA s.r.o., Milešovská 9, Praha 3

Telefon: 222 724 363, Fax: 222 728 703

<http://www.matelektra.cz/>